

Установка и подключение модуля WiFi к весам серии ШТРИХ-ПРИНТ

Инструкция

Благодарим за приобретение нашей продукции!

Краткое описание

Встраиваемый WiFi модуль — программно-аппаратное решение промышленного класса, которое реализует функции передачи данных в сетях WiFi и Ethernet для весов ШТРИХ-ПРИНТ различных модификаций.



Для начала необходимо установить модуль WiFi вместо интерфейсной платы SME416.42.001.

 Отключите весы от внешнего питания 220 вольт!

Установка модуля WiFi

- 1 Снимите верхнюю защитную крышку, затем отсоедините интерфейсные и силовые кабели, идущие к материнской плате и блоку питания.
- 2 Открутите 4 винта крепления блока питания, вытащите блок питания.
- 3 Открутите 2 винта крепления интерфейсной платы SME416.42.001, удалите плату.

- 4 Установите модуль WiFi вместо интерфейсной платы SME416.42.001, закрепив ее двумя винтами в штатное место.
- 5 Установите в обратном порядке блок питания, подключите все необходимые интерфейсные и силовые шлейфы.
- 6 Замените основной штатный силовой провод на аналогичный, с ответвлением питания модуля WiFi (идет в комплекте с модулем).
- 7 Соберите кронштейн вместе в ВЧ кабелем и антенной, как показано на рисунке (рисунок 1).




Рисунок 1

- 8 Установите кронштейн в точки крепления колдца кабельного ввода клавиатуры и зафиксируйте штатными саморезами (рисунок 2).




Рисунок 2

- 9 Подключите ВЧ кабель к соответствующему разъему модуля WiFi.
- 10 Подключите кабель питания от основного к разъему питания модуля WiFi.
- 11 Установите защитную крышку.

Настройка программной части

Данный модуль предлагает простую и интуитивно понятную настройку.

Включите весы, дождитесь загрузки. После загрузки с любого устройства (ноутбук, мобильный телефон на любой операционной системе — Win, Mac, Linux, iOS, Android) зайдите в настройки беспроводной сети и просканируйте список доступных сетей.

Выберите из списка сеть **WiFi SHTRIH-PRINT Setup** и подключитесь к ней. Данная сеть не защищена паролем. При подключении к сети ваше устройство перенаправит на страницу настройки модуля. Если автоматического открытия страницы не произошло, можете в ручном режиме набрать в браузере 192.168.1.1 или setup.me, чтобы попасть на страницу настройки устройства.



Экран настройки устройства

Через несколько секунд произойдет сканирование списка доступных беспроводных сетей, далее откроется страница:



Экран списка доступных сетей

Для настройки беспроводного соединения выберите сеть, к которой необходимо подключиться, введите пароль доступа к сети, нажмите кнопку «Сохранить и подключиться».



Если используете скрытую сеть, можете ввести идентификатор сети (SSID) в соответствующем поле.

При успешном подключении или ошибочном вводе пароля доступа сети увидите соответствующее сообщение. После успешного соединения сеть **WiFi SHTRIH-PRINT Setup** исчезнет из списка доступных сетей.

Если планируете использовать модуль без подключения к беспроводной сети, используя кабельное подключение LAN, нажмите на кнопку Ethernet ONLY, откроется следующая секция:



Экран выбора кабельного подключения



Рекомендуем перезагрузить весы при первом использовании!

Сброс настроек

Для сброса модуля к заводским установкам нажмите и удерживайте 10 секунд кнопку «Reset to factory Default».

Поставщик

ООО «Экспотрейд»
БЦ «Венский Дом»
107031, Москва, Петровка, 27, офис 27
+7 495 946 7505 | ambertech.pro

